



SZÁMKÓDOS INFRARIASZTÓ



CIKKSZÁM: YL-107

A készülék belépésjelzőként és riasztóként egyaránt használható.

Tápellátás: 3 x AA elem, 4,5V, nem tartalmazza.

Mozgásérzékelő: Érzékelés távolság 5 m

Látószög: 100°

Hangteljesítmény: 100 dB

A mozgásérzékelő emberi mozgás esetén jelet továbbít a központ felé, az üzemmód kapcsoló állásának megfelelően belépésjelzőként, (CHIME) azonnali (INSTANT) vagy késleltetett riasztóként (DELAY) alkalmazható.

A készülék be és kikapcsolása:

Írja be a belépéskódot majd a “#” gombot. A LED kijelző ezt követően kb. 10 másodpercig világítani fog, jelezvén, hogy a készülék üzemkész állapotba került. A fenti művelet megismétlések a LED kijelző villogással jelzi, hogy a készülék kikapcsol.

Üzemmód kapcsoló:

* CHIME = DING-DONG hangjelzés

* INSTANT= Azonnali riasztás egy per időtartamig.

* DELAY= Késleltetett riasztás, 20 másodperc DI-DI hangjelzés, amely idő alatt ha beprogramozza a belépéskódot és a “#” gombot a készülék kikapcsolható.

A belépéskód módosítása:

Az elemek behelyezésekor a gyári kód: “0000*”. Ekkor egy hosszas BÍP hangjelzés igazolja vissza a gyári kód meglétét. Ezt követően programozza be a saját kódját egytől – tizenkét számjegy alkalmazható és nyomja le a csillag: “*” gombot. Ezt a műveletet ismét egy hosszú BÍP hangjelzés követi, amely a sikeres programozást igazolja vissza.

Azonnali, pánikriasztás:

A piros színű PANIC gomb lenyomásakor egy perc időtartamra azonnali riasztás indítható, amely a saját kód majd a “#” gomb lenyomásakor leállítható.

IMPORTŐR / FORGALMAZÓ: GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.

SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA

www.global-export-import.eu